


-  - $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ (n=3, 6, 12)
-  - $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ (n=3, 6, 12)
-  - $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ (n=3, 6, 12)
-  - $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ (n=3, 6, 12)
-  - $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ (n=3, 6, 12)
-  - $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ (n=3, 6, 12)



გრუნტის საანგარიშო ხვედრითი წინაღობა, ომი:

$$\rho = \frac{(\rho_1 k_1 \rho_2 L)}{(\rho_1 k_1 (L - H + t_z) + \rho_2 (H - t_z))} \quad 78$$

#	დასახელება	განზ.	მნიშვნელობა
ρ_1	გრუნტის ზედა ფენის ხვედრითი წინაღობა	ომი/მ	80
ρ_2	გრუნტის ქვედა ფენის ხვედრითი წინაღობა	ომი/მ	80
k_1	კლიმატური კოეფიციენტი ვერტიკალური ელექტროდისთვის	-	1.5
$L (L_V)$	ვერტიკალური დამამიწებლის სიგრძე	მ	2.4
H	გრუნტის ზედა ფენის სისქე	მ	0.5
t_z	ჰორიზონტალური დამამიწებლის ჩაღრმავება	მ	0.7
	მანძილი ვერტიკალურ დამამიწებლებს შორის	მ	3

ჰორიზონტალური დამამიწებლის წინაღობა, ომი:

$$R_H = \frac{\rho}{2\pi L_H} \ln \frac{2L_H^2}{bh} \quad 5.49$$

#	დასახელება	განზ.	მნიშვნელობა
ρ	გრუნტის ხვედრითი წინაღობა	ომი/მ	78
b	ჰორიზონტალური დამამიწებლის სიგანე (ზოლოვანა)	მ	0.04
h	ჰორიზონტალური დამამიწებლის ჩადების სიღრმე	მ	0.7
L_H	ჰორიზონტალური დამამიწებლის სიგრძე	მ	24

ვერტიკალური ელექტროდის წინაღობა, ომი:

$$R_V = \frac{\rho}{2\pi L_V} \left(\ln \frac{2L_V}{d} + 0,5 \ln \frac{4T + L_V}{4T - L_V} \right) \quad 29.51$$

#	დასახელება	განზ.	მნიშვნელობა
ρ	გრუნტის ხვედრითი წინაღობა	ომი/მ	78
T	ვერტიკალური ელექტროდის ჩადების სიღრმე (შუა წერტილამდე)	მ	1.9
d	ვერტიკალური ელექტროდის დიამეტრი	მ	0.02
L_V	ვერტიკალური ელექტროდის სიგრძე	მ	2.4
t	ვერტიკალური ელექტროდის ჩაღრმავება	მ	0.7

დამამიწებელი მოწყობილობის სრული წინაღობა, ომი:

$$R_{V+H} = \frac{1}{k_2 \sum_{i=1}^n \frac{n_i}{R_i}} \quad 3.68$$

#	დასახელება	განზ.	მნიშვნელობა
n_V	კომპლექტების რაოდენობა (ვერტიკალური)	ც.	8
n_H	კომპლექტების რაოდენობა (ჰორიზონტალური)	ც.	1
k_2	გამოყენების კოეფიციენტი	-	0.6

საბოლოო შედეგი $R = 3.68$